Программное обеспечение модернизации серийного номера. Руководство пользователя

Программное обеспечение модернизации серийного номера

Программное обеспечение модернизации серийного номера – сервис установки нового серийный номера смарт-терминала.

Функции программного обеспечения

Покупка лицензии

 \sim

Важно! Раздел доступен для пользователей с ролью «Технический специалист» или «Руководитель технических специалистов».

1. Зайдите в <u>CRM → «Заявки» → «Заявки CH» → «Модернизация»</u>. Нажмите «Купить».



Оплаченных серийных номеров: + купить

2. Укажите количество терминалов. Отметьте галочкой чекбокс «Согласен с условиями оферты». Нажмите «Оплатить»:

Оплата «Модернизация»		
Для оплаты укажите кол-во серийных ном терминалов для установки)	еров (равно кол-в	у требуемых
Количество серийных номеров 11		
Сумма к оплате:		
Согласен с условиями оферты		
	ОТМЕНИТЬ	ОПЛАТИТЬ

3. Деньги списываются со счёта в CRM и зарезервируется количество оплаченных лицензий программного обеспечения модернизации серийного номера.



Формирование файла в формате .aef

- 1. Чтобы начать горячую замену, нажмите «Добавить». Введите серийный номер и IMEI сломанного и подменного Эвоторов . Нажмите «Отправить».
 - СН кассы
 - ІМЕІ кассы

_		🚺 + добавить) 🗄
Данные о кассе		
Серніный номер Осолівскої поблікца		
MEI 21520080001154204	_	
	ОТМЕНИТЬ ОТПРАВИТЬ	

2. Проверьте правильность данных. Если в данных что-то не так, прошивка не сработает, заявку придётся создавать заново. Если данные правильные, нажмите «Подтвердить».



3. Заявка обрабатывается в автоматическом режиме за несколько минут. Когда закончим, статус изменится на «Успех», в правой части строки появится кнопка «Скачать файл». Нажмите её, чтобы скачать файл .aef.

Серийные номера					+ добавить 🗮
номер заявки	СТАРЫЙ СЕРИЙНЫЙ	НОВЫЙ СЕРИЙНЫЙ	СТАТУС	ДАТА	
9	00388308540377		В обработке	16.04.2020 08:37	

Загрузка файла на смарт-терминал

Перед проведением загрузки файла, убедитесь, что смарт-терминал соответствует требованиям:

- На смарт-терминале закрыта смена
- Версия прошивки 3.9.8.4.1 и выше
- Версия ККТ 4779 и выше
- Извлечён фискальный накопитель
- Извлечена смарт-карта
- Установлена чековая лента
- Подключен блок питания
- 1. Скаченный файл нужно скопировать на флэшку
- 2. Подключите флешку с прошивкой, содержащей новый серийный номер, и нажмите «Начать работу».

🔍 🖤 🗟 🔳	
Здравствуйте!	
HAYATB PABOTY	
ОБСЛУЖИВАНИЕ КАССЫ	

3. Нажмите «Проверить файл».

Если на этапе проверки файла возникла ошибка, убедитесь, что касса подготовлена:

- Установлена чековая лента
- ФН и сим-карта извлечены
- Так же попробуйте повторить проверку файла без подключенного блока питания



Эвотор сообщит серийный номер и IMEI. Проверьте данные: заводской номер должен измениться, а IMEI — остаться прежним. Отключите флешку от Эвотора и нажмите «Начать клонирование».



Эвотор перезагрузится. Процесс займёт не больше минуты. Когда Эвотор снова включится, на экране приветствия нажмите «Обслуживание кассы». Проверьте, что заводской номер изменился.